

# ThinkPad®

## Uputstvo za bezbednost i garanciju

**Napomena**

Molimo da prvo pročitate važne sigurnosne informacije.

*Sadrži:*

- **Važne sigurnosne informacije**
- **Radno okruženje i druge važne napomene**
- **Informacije o garanciji**



ThinkPad®

Uputstvo za bezbednost i garanciju

**Napomena**

Pre korišćenja proizvoda, obavezno pročitajte Poglavlje 1, "Važne sigurnosne informacije", na strani 1.

---

# Sadržaj

**Prvo pročitajte ovo.** . . . . . **v**

**Poglavlje 1. Važne sigurnosne informacije** . . . . . **1**

Situacije koje zahtevaju neposrednu pažnju . . . . . 1

Sigurnosne smernice . . . . . 3

Usluga i nadogradnje . . . . . 3

Kablovi i adaptori za napajanje . . . . . 4

Produžni kablovi i pomoćni delovi . . . . . 5

Utikači i utičnice . . . . . 5

Izjava o jedinici za napajanje . . . . . 5

Spoljni uređaji . . . . . 6

Baterije . . . . . 6

Obaveštenje o punjivoj bateriji . . . . . 7

Obaveštenje o litijumskoj bateriji . . . . . 8

Grejanje i ventilacija proizvoda . . . . . 9

Sigurnost CD i DVD uređaja . . . . . 10

Bezbednosne informacije o električnoj struji . . . . . 11

Bezbednosne informacije o modemu . . . . . 12

Izjava zakonske saglasnosti lasera . . . . . 12

Napomena za displej sa tečnim kristalima (LCD) . . . . . 14

Korišćenje slušalica . . . . . 14

Dodatne sigurnosne informacije . . . . . 14

**Poglavlje 2. Radno okruženje i druge važne napomene** . . . . . **17**

Radno okruženje . . . . . 17

Sprečavanje statičkog elektriciteta . . . . . 17

Čišćenje i održavanje . . . . . 18

Sigurnost podataka . . . . . 18

**Poglavlje 3. Informacije o garanciji.** . . . . **19**

Lenovo ograničena garancija . . . . . 19

Informacije o garanciji . . . . . 22

Dodatak garanciji za područje Meksika . . . . . 24

Zaštitni žigovi . . . . . 25



## Prvo pročitajte ovo




Kada je računar uključen ili se baterija puni, osnovica, podloga za dlan i drugi delovi mogu da se zagreju. Izbegavajte duge periode dodira ruke, krila ili drugog dela tela sa toplim delovima računara. Pri korišćenju tastature, dlanove nemojte držati na podlozi za dlan tokom dužeg vremenskog perioda.

Računar stvara određenu količinu toplote i pri normalnom radu. Količina toplote zavisi od nivoa aktivnosti sistema i napunjenosti baterije. Dug period dodira sa vašim telom, čak i kroz odeću, može izazvati neugodnost pa i opekotine. S vremena na vreme napravite pauzu u korišćenju tastature tako što ćete skloniti ruke sa podloge za dlan; takođe budite oprezni da ne koristite tastaturu predugo.



Strujni ispravljač stvara toplotu kada je priključen u utičnicu i u računar. Nemojte dodirivati strujni ispravljač ni jednim delom tela dok je u upotrebi. Nikada nemojte koristiti ispravljač da zagrežete telo. Dug period dodira sa vašim telom, čak i kroz odeću, može izazvati opekotine.



Postavite kablove strujnog ispravljača, miša, tastature, štampača ili drugog električnog uređaja, kao i komunikacione kablove tako, da se na njima ne može stati, o njima spotaći, da ih drugi objekti ne priklešte, niti da na bilo koji drugi način ne ometaju rad vašeg računara. Primena sile na kablovima može da ih ošteti ili pokida.



Pre premeštanja računara, uradite jednu od sledećih stvari: isključite ga, pritisnite Fn+F4 da biste ga stavili u stanje spavanja (pripravnosti), ili pritisnite Fn+F12 da biste ga stavili u stanje hibernacije.

Pre premeštanja računara, budite sigurni da indikator struje pokazuje ugašeno stanje. To će sprečiti oštetu hard diska, i gubitak podataka.



Nemojte baciti, sudariti, grepsti, savijati, udariti, vibrirati, gurati ili staviti teške objekte na računar, monitor ili spoljašnje uređaje.



Koristite kvalitetnu torbu za nošenje koja ima odgovarajuće jastučice i zaštitu. Računar nemojte pakovati u preuski kofer ili torbu.





Držite tečnosti podalje od računara da biste izbegli rasipanje, i držite računar podalje od vode da biste izbegli strujni udar.

*Prvo pročitajte ovo*

---

## Poglavlje 1. Važne sigurnosne informacije

### Napomena

Molimo da prvo pročitate važne sigurnosne informacije.

Ove informacije će vam pomoći da koristite prenosni računar na siguran način. Sledite i zapamtite sve informacije koje su pridodate uz računar. Informacije u ovom dokumentu ne menjaju uslove vašeg kupovnog ugovora ili Lenovo™ ograničene garancije. Za više informacija, vidite Poglavlje 3, “Informacije o garanciji”, na strani 19.

Sigurnost korisnika je važna. Naši proizvodi su pravljani tako, da budu bezbedni i efikasni. Ipak, računari su elektronski uređaji. Kablovi za napajanje, adapteri i drugi delovi mogu predstavljati potencijalne bezbednosne rizike koji mogu rezultovati u fizičkim povredama ili imovinskoj šteti, pogotovo u slučaju lošeg korišćenja. Da biste smanjili ove rizike, pratite uputstva koja se nalaze u dodatku ovog proizvoda, obratite pažnju na sva upozorenja na samom proizvodu i u uputstvu za korišćenje, i pažljivo pročitatite sve informacije u ovom dokumentu. Pažljivim praćenjem informacija sadržanih u ovom dokumentu i isporučenih uz vaš proizvod možete se zaštititi od opasnosti i stvoriti sebi bezbednije radno okruženje.

**Napomena:** Ove informacije uključuju i upozorenja o električnim adapterima i baterijama. Pored prenosnih računara, sa spoljnim električnim adapterima se isporučuju i drugi proizvodi (kao što su zvučnici i monitori). Ako posedujete takav proizvod, ove informacije se odnose na vaš proizvod. Takođe, računarski proizvodi sadrže unutrašnju bateriju veličine novčića koja obezbeđuje napon sistemskom satu čak i kada je računar isključen iz struje, tako da se informacije o bezbednosti u korišćenju baterija mogu primeniti na sve računarske proizvode.

---

### Situacije koje zahtevaju neposrednu pažnju

Usled pogrešnog korišćenja ili zapostavljanja proizvodi mogu da se oštete. Neka oštećenja su toliko ozbiljna da proizvod ne bi trebao da se koristi pre nego što bude pregledan, i ako je to potrebno, popravljen od strane ovlašćenog serviser.

Kao i sa svim elektronskim uređajima, obratite posebnu pažnju kada je proizvod uključen. Veoma retko možete primetiti čudan miris, oblačić dima ili varnice da izbijaju iz proizvoda. Možete čuti i zvuke kao što su pucketanje, kreketanje ili šištanje. Ovi slučajevi mogu da znače da se neka elektronska komponenta pokvarila na bezbedan i kontrolisan način. Ili, može značiti potencijalni rizik za bezbednost. Kako god, nemojte preuzimati rizike pokušavajući da dijagnostirate

situaciju sami. Obratite se centru za podršku da biste dobili više pomoći. Za listu telefonskih brojeva za servis i podršku, vidite <http://www.lenovo.com/support/phone>

Često proveravajte da li su računar i njegove komponente oštećeni ili pokazuju znake opasnosti. Ako sumnjate u neispravno stanje neke komponente, nemojte koristiti proizvod. Obratite se centru za podršku ili direktno proizvođaču da biste dobili uputstva kako da pregledate proizvod i ako je to potrebno, kako da ga popravite.

U slučaju da primetite neko od sledećih stanja, ili u slučaju da imate bilo kakva pitanja o bezbednosti vašeg proizvoda, prestanite da koristite proizvod i isključite ga iz struje i telekomunikacionih linija dok ne razgovarate sa centrom za podršku radi dalje pomoći.

- Kablovi za napajanje, utičnice, napojni adapteri, produžni kablovi, osigurači, ili napojne jedinice koje su napuknute, slomljene ili oštećene.
- Znaci pregrevavanja, dim, varnice ili vatra.
- Oštećenje baterije (kao što su napuknuća, udubljenja ili nabori), pražnjenje baterije ili nakupljanje nepoznatih materija na bateriji.
- Zvukovi krekanja, šištanja ili pucketanja, ili jaki mirisi koji dolaze iz proizvoda.
- Znaci da je tečnost prolivena ili da je nešto palo na računarski proizvod, kabl za napajanje ili napojni adapter.
- Računarski proizvod, kabl za napajanje ili napojni adapter je došao u dodir sa vodom.
- Proizvod je bio ispušten ili oštećen na bilo koji način.
- Proizvod ne funkcioniše normalno iako pratite uputstvo za korišćenje.

**Napomena:** Ako primetite znake ovakvog stanja kod proizvoda (kao što je napojni kabl) koji nije proizveden za ili od strane kompanije Lenovo, prestanite koristiti taj proizvod dok se ne obratite proizvođaču za dalja uputstva, ili dok ne dobijete odgovarajuću zamenu.

## Sigurnosne smernice

Da biste smanjili mogućnost povrede ili imovinske štete, uvek obratite pažnju na sledeće mere predostrožnosti.

### Usluga i nadogradnje



#### UPOZORENJE

**Ne pokušavajte da servisirate proizvod sami ukoliko vam to nije objašnjeno preko centra za podršku ili dokumentacije. Koristite usluge samo onih servisera koji su ovlašćeni za popravku datog proizvoda.**


**Napomena:** Neke računarske delove može nadograditi ili zameniti korisnik.

Nadogradnje se uglavnom smatraju opcionim. Zamenljivi delovi odobreni za korisničku zamenu se nazivaju Korisnički zamenljive jedinice ili KZJ. Lenovo obezbeđuje dokumentaciju sa uputstvima kada je pogodno da korisnici instaliraju ili zamenjuju KZJ. Morate pažljivo pratiti sva uputstva kada instalirate ili menjate delove. Isključeno stanje na indikatoru napajanja ne mora značiti da je voltaža unutar proizvoda nula. Pre nego što skinete poklopac sa proizvoda na koji je spojen kabl za napajanje strujom, uvek prvo isključite proizvod i izvucite kabl iz utičnice za struju. Za više informacija o KZJ, vidite "Korisnički zamenljive jedinice (KZJ)" u Uputstvu za servis i rešavanje problema koje je isporučeno sa računarom. Ako imate pitanja, obratite se centru za podršku.

Iako u vašem računaru nema pokretnih delova kada je napojni kabl isključen, sledeća upozorenja su potrebna za vašu bezbednost.



#### OPASNOST



**Opasni pokretni delovi. Ne dodirujte prstima ili drugim delovima tela.**



## UPOZORENJE



Pre zamene bilo koje KZJ, isključite računar i sačekajte tri do pet minuta da se računar ohladi pre otvaranja kućišta.

## Kablovi i adapteri za napajanje



### OPASNOST

Koristite samo one kablove za napajanje i adaptere koje je isporučio proizvođač. Kabl za napajanje i adapter su namenjeni za korišćenje isključivo sa ovim proizvodom. Nikada ih ne bi trebalo koristiti sa bilo kojim drugim proizvodom.

Kablovi za napajanje će biti bezbednosno odobreni. Za Nemačku, to će biti H05VV-F, 3G, 0.75 mm<sup>2</sup>, ili bolji. Za druge zemlje, treba koristiti druge odgovarajuće tipove.

Nikada nemojte obmotati kabl za napajanje oko adaptera ili drugih objekata. Time se kabl opterećuje i može da dođe do habanja, pucanja ili lomljenja. To može biti opasno.

Kablove za napajanje i druge kablove sprovodite uvek tako, da se po njima ne može hodati, spotaći o njih, ili da ih ne mogu prikleštiti drugi objekti.

Zaštitite kablove i adaptere za napajanje od tečnosti. Na primer, ne ostavljajte kabl ili adapter za napajanje blizu lavaboja, kade, toaleta ili na podu koji se čisti tečnim sredstvima. Tečnosti mogu da naprave kratak spoj, posebno ako je kabl ili adapter za napajanje opterećen neispravnim korišćenjem. Tečnosti takođe mogu uticati na postepenu koroziju krajeva kabla i/ili krajeva adaptera za napajanje, što može dovesti do pregrevavanja.

Uvek priključite napojne kablove i signalne kablove u ispravnom redosledu i obratite pažnju na to da su svi priključci čvrsto i potpuno ulegli u ležište utičnice.

Nemojte koristiti ni jedan adapter za napajanje koji pokazuje znake korozije na priključcima ili znake pregrevavanja (kao što je deformisana plastika) na naponskom ulazu ili bilo gde na adapteru.

Nemojte koristiti ni jedan kabl za napajanje gde strujni kontakti na bilo kom kraju pokazuju znake korozije ili pregrevavanja ili kada na kablju postoje znaci da je oštećen na bilo koji način.

## Produžni kablovi i pomoćni delovi



OPASNOST

Obratite pažnju na to, da produžni kablovi, štitnici od visokog napona, uređaji za izvor neprekidnog napajanja, spojnice i utičnice koje koristite budu pogodne da podnesu električne potrebe proizvoda. Nikada ne preopterećujte ove uređaje. Ako se koriste napojne spojnice, opterećenje ne bi smelo preći granicu napojnih spojnica. Za više informacija o naponskim opterećenjima, naponskim zahtevima ili ulaznim vrednostima, obratite se električaru.

## Utikači i utičnice



OPASNOST

Ako utičnica koju želite da koristite sa računarskom opremom izgleda oštećeno ili kao da ju je nagrizla korozija, nemojte je koristiti dok je ne zameni kvalifikovani električar.

Nemojte savijati ili menjati utičnicu. Ako je utičnica oštećena, obratite se proizvođaču da nabavite zamenu.

Nemojte deliti strujnu utičnicu sa ostalim kućnim ili poslovnim aparatima koji vuku velike količine struje; u suprotnom, nestabilni napon može oštetiti vaš računar, podatke ili uređaje spojene na računar.

Neki proizvodi su opremljeni trozubnim utikačem. Ovaj utikač može biti spojen jedino sa uzemljenom strujnom utičnicom. Ovo je sigurnosna opcija. Nemojte pokušati da izbegnete ovu zaštitu tako da je utaknete u strujnu utičnicu bez uzemljenja. Ako ne možete spojiti utikač u utičnicu, obratite se električaru za odobreni adapter za utičnicu, ili zamenite utičnicu sa onom koja omogućuje ovu bezbednosnu opciju. Nikada ne preopterećujte električnu utičnicu. Ukupan napon sistema ne bi trebao preći 80 posto od dozvoljenog na toj grani kola. Za više informacija o naponskim opterećenjima, naponskim zahtevima ili ulaznim vrednostima, obratite se električaru.

Obratite pažnju na to, da je utičnica koju koristite ispravna, lako dostupna, i da se nalazi u blizini opreme. Nemojte potpuno razvući kablove da se ne bi opteretili.

Obratite pažnju na to, da utičnica daje ispravan napon i struju za proizvod koji nameravate da priključite.

Pažljivo uključujte i isključujte opremu iz strujnih utičnica.

## Izjava o jedinici za napajanje



OPASNOST

Nikada ne skidajte poklopac sa jedinice za napajanje ili bilo kojeg dela koji ima sledeću oznaku.



Unutar komponenti koje imaju ovu oznaku postoji opasan napon, struja i energija. Komponente ne sadrže delove za popravku. Ako sumnjate na problem sa ovim komponentama, obratite se serviseru.

## Spoljni uređaji



### UPOZORENJE

Nemojte uključivati ili isključivati kablove spoljnih uređaja osim USB uređaja i 1394 kablova dok je računar uključen; u suprotnom, možete oštetiti računar. Da biste izbegli moguću štetu nad uređajima koji su spojeni na računar, sačekajte najmanje pet sekundi nakon što je računar isključen pre nego što isključite spoljne uređaje.

## Baterije



### OPASNOST

Personalni računari koje proizvodi Lenovo sadrže dugmastu bateriju koja obezbeđuje struju sistemskom satu. Takođe, mnogi mobilni proizvodi kao što su prenosni računari, koriste punjivu bateriju koja daje struju dok je uređaj u prenosnom modu. Baterije koje Lenovo isporučuje za korišćenje proizvoda su testirane za kompatibilnost i smeju biti zamenjene samo sa ovlašćenim delovima.

Nikada nemojte pokušati da otvorite ili servisirate bilo koju bateriju. Nemojte lomiti, bušiti, ili paliti baterije ili praviti kratke spojeve na njihovim krajevima. Nemojte dozvoliti kontakt baterije sa vodom ili drugim tečnostima. Puniti bateriju strogo prema uputstvima datim u dokumentaciji proizvoda.

Nedozvoljeno ili neispravno rukovanje baterije može izazvati pregrevavanje, što može uzrokovati “erupciju” vatre ili dima iz baterije. Ako je baterija oštećena, ili ako primetite pražnjenje tečnosti iz nje ili nagomilavanje stranog materijala na njenim krajevima, prestanite da koristite bateriju i od proizvođača nabavite zamenu.

Kada se ne koriste duži vremenski period, baterije mogu da izgube snagu. Za neke punjive baterije (posebno litijum-jonske), nekorišćenje i ostavljanje baterije u ispražnjenom stanju može povećati rizik kratkog spoja, što može smanjiti životni vek baterije i može takođe predstavljati opasnost. Nemojte dozvoliti da se litijum-jonska baterija potpuno isprazni ili da je ostavite u ispražnjenom stanju.



## Obaveštenje o punjivoj bateriji



OPASNOST

Nemojte pokušati da rastavite ili promenite sklop baterije. Ovakav pokušaj može izazvati eksploziju, ili curenje tečnosti iz nje. Baterija koja nije specifično odobrena od strane kompanije Lenovo, ni rastavljena niti promenjena baterija ne spada pod garanciju.

Ako se sklop punjive baterije ne zameni ispravno, postoji opasnost od eksplozije. Sklop baterija sadrži malu količinu štetnog materijala. Da biste izbegli ozlede:

- Za zamenu koristite samo onu bateriju koju preporučuje Lenovo.
- Držite sklop baterije podalje od vatre.
- Nemojte izlagati bateriju kiši ili vodi.
- Nemojte pokušati da rastavite.
- Nemojte napraviti kratak spoj.
- Držite bateriju van domašaja dece.
- Nemojte ispustiti sklop baterije.

Nemojte bacati bateriju u smeće koje će odneti na deponiju. Kada želite izbaciti bateriju, usaglasite se sa lokalnim odredbama i regulativama.

Sklop baterije treba čuvati na sobnoj temperaturi, sa nivoom napunjenosti između 30 i 50% kapaciteta. Preporučujemo da se baterije jednom godišnje napune, da bi se izbeglo potpuno pražnjenje.

## Obaveštenje o litijumskoj bateriji



**OPASNOST**

**Opasnost od eksplozije ako se baterija nepropisno zameni.**

**Kada menjate litijumsku dugmastu bateriju, koristite samo isti ili ekvivalentni tip koji preporučuje proizvođač. Baterija sadrži litijum i može eksplodirati ako se ne koristi ispravno, njome pogrešno rukuje ili pogrešno izbac.**

**Nemojte:**

- **Baciti ili potopiti u vodu**
- **Zagrejati na više od 100°C (212°F)**
- **Popravlјati ili rastavljati**

**Izbacite bateriju tako, kako je to propisano lokalnim odredbama ili regulativama.**

Sledeće napomene se odnose na korisnike u državi Kalifornija, S.A.D.

**Informacija o perhloratima u Kaliforniji:**

**Proizvodi koji sadrže mangan-dioksidske litijumske dugmaste baterije mogu sadržati perhlorat.**

**Perhloratni materijal — može da zahteva specijalno rukovanje.  
Vidite <http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate>.**

## Grejanje i ventilacija proizvoda



### OPASNOST

Računari, strujni ispravljači i drugi dodaci mogu da stvore toplotu kada su uključeni i kada se baterije pune. Prenosni računari, zbog svoje kompaktne veličine, mogu da stvore značajnu količinu toplote. Uvek preduzmite ove osnovne mere predostrožnosti:

- Kada je računar uključen ili se baterija puni, osnovica, podloga za dlan i drugi delovi mogu da se zagreju. Izbegavajte duge periode dodira ruke, krila ili drugog dela tela sa toplim delovima računara. Dok koristite tastaturu, dlanove nemojte držati na podlozi tokom dužeg vremenskog perioda. Računar stvara određenu količinu toplote i pri normalnom radu. Količina toplote zavisi od nivoa aktivnosti sistema i napunjenosti baterije. Dug period dodira sa vašim telom, čak i kroz odeću, može izazvati neugodnost pa i opekotine. S vremena na vreme napravite pauzu u korišćenju tastature tako što ćete skloniti ruke sa podloge za dlan; takođe budite oprezni da ne koristite tastaturu predugo.
- Nemojte koristiti računar ili puniti bateriju u blizini zapaljivih materijala ili u eksplozivnom okruženju.
- Otvori za ventilaciju, ventilatori i/ili hladnjaci su isporučeni sa proizvodom radi bezbednosti, udobnosti i pouzdanog rada. Ako se proizvod stavi na krevet, kauč, tepih ili drugu fleksibilnu podlogu, ovi delovi mogu da se zapuše. Nikada nemojte zakrčiti, pokriti ili onesposobiti ove delove računara.
- Strujni ispravljač stvara toplotu kada je uključen u utičnicu i u računar. Nemojte dodirivati strujni ispravljač ni jednim delom tela dok je u upotrebi. Nikada nemojte koristiti ispravljač da zagrejete telo. Dug period dodira sa vašim telom, čak i kroz odeću, može izazvati opekotine.

Za vašu bezbednost, uvek preduzmite ove osnovne mere predostrožnosti kada radite sa računarom:

- Kad god je računar uključen u struju, njegovo kućište držite zatvorenim.
- Redovno pregledavajte spoljašnost računara za nagomilavanje prašine.
- Otklonite prašinu iz ventila i perforacija kućišta. Češće čišćenje je potrebno za računare koji se koriste u prašnjavim ili veoma prometnim okruženjima.
- Nemojte blokirati ili zakrčiti otvore za ventilaciju.
- Nemojte raditi na računaru unutar nameštaja, jer to može povećati rizik od pregrevavanja.
- Temperatura vazduha koja ulazi u računar ne bi trebalo da prelazi 35° C (95° F).

## Sigurnost CD i DVD uređaja



**OPASNOST**

CD i DVD uređaji vrte diskove velikom brzinom. Ako je CD ili DVD napuknut ili na drugi način fizički oštećen, postoji opasnost da se polomi ili smrvi tokom upotrebe uređaja. Da se zaštitite od mogućih povreda u ovakvoj situaciji i da smanjite rizik oštećenja računara, uradite sledeće:

- Uvek držite CD i DVD diskove u njihovom originalnom pakovanju.
- Ne izlažite CD i DVD diskove direktno sunčevim zracima niti drugim izvorima toplote.
- Izvadite CD i DVD diskove iz računara kada ih ne koristite.
- Ne savijajte niti uvijajte CD i DVD diskove, i nemojte ih prisilno stavljati u računar ili u pakovanje.
- Pre svake upotrebe proverite da li su CD i DVD diskovi napuknuti. Nemojte koristiti napuknute ili oštećene diskove.

## Bezbednosne informacije o električnoj struji



### OPASNOST

Električna struja u napojnim, telefonskim i komunikacionim kablovima je opasna.

Da biste izbegli strujni udar:

- Nemojte koristiti računar za vreme oluja.
- Nemojte spajati ili isključivati bilo koje kablove ili vršiti instalaciju, popravku ili rekonfiguraciju ovog proizvoda za vreme oluja.
- Spojite sve napojne kablove sa ispravnim i uzemljenim utičnicama.
- Spojite svu opremu koja će biti priključena na ovaj proizvod sa ispravnim i uzemljenim utičnicama.
- Kad god je to moguće, koristite samo jednu ruku za uključivanje ili isključivanje signalnih kablova.
- Nikada nemojte uključivati opremu kada postoji dokaz vatrenih, vodenih ili strukturalnih oštećenja.
- Isključite spojene napojne kablove, baterije i sve druge kablove pre nego što otvorite kućište uređaja, osim ako instrukcije za instalaciju i konfiguraciju ne nalažu drugačije.
- Nemojte koristiti računar sve dok ponovo ne zatvorite kućište. Nikada nemojte koristiti računar dok mu je kućište otvoreno.
- Kada instalirate, premeštate ili otvarate kućište proizvoda, ili na njega priključenih uređaja, isključujte i uključujte kablove onako kako je to opisano u sledećoj proceduri:

Za spajanje:

1. Sve ISKLJUČITE.
2. Prvo, spojite sve kablove sa uređajima.
3. Spojite signalne kablove sa priključcima.
4. Spojite kablove za napajanje sa utičnicama.
5. UKLJUČITE uređaj.

Za isključivanje:

1. Sve ISKLJUČITE.
2. Prvo, izvucite napojne kablove iz utičnica.
3. Isključite signalne kablove iz priključaka.
4. Isključite sve kablove iz uređaja.

Kabl za napajanje mora biti isključen iz zidne utičnice ili drugih utičnica pre instalacije bilo kojih drugih električnih kablova spojenih na ThinkPad® računar.

Kabl za napajanje se sme uključiti natrag u strujnu utičnicu ili drugu utičnicu tek nakon što su svi drugi električni kablovi spojeni na računar.

## Bezbednosne informacije o modemu



**OPASNOST**

Da biste smanjili rizik od vatre, za telekomunikacije koristite samo žicu No. 26 AWG ili veću (deblju).

Da biste smanjili rizik od vatre, strujnog udara ili povrede prilikom korišćenja telefonske opreme, uvek preduzmite ove osnovne mere predostrožnosti:

- Nemojte uključivati ili isključivati telefonski kabl iz zidne utičnice za vreme oluje sa munjama.
- Nemojte instalirati telefonske utičnice na vlažnim mestima. Nemojte koristiti računar u blizini vode.
- Nemojte dodirivati nezaštićene telefonske žice ili priključke ukoliko telefonska linija nije isključena na mrežnom terminalu.
- Budite oprezni prilikom instaliranja ili menjanja telefonskih linija.
- Nemojte koristiti računar spojen sa telefonskim kablom za vreme oluje sa munjama. Može postojati rizik od strujnog udara usled udara munje.
- Nemojte koristiti telefon (osim bežičnog) za vreme oluje sa munjama.
- Nemojte koristiti telefon radi dojave o curenju gasa u blizini curenja gasa.

## Izjava zakonske saglasnosti lasera

Neki modeli personalnih računara su u fabrici opremljeni sa CD ili DVD uređajem. CD i DVD uređaji se takođe prodaju i kao dodaci. CD i DVD uređaji su laserski proizvodi. Na naličju uređaja će se nalaziti etiketa klasifikacije (slika dole).

CLASS 1 LASER PRODUCT  
LASER KLASSE 1  
LUOKAN 1 LASERLAITE  
APPAREIL A LASER DE CLASSE 1  
KLASS 1 LASER APPARAT



Primer etikete

Ovi uređaji su certifikovani u Americi u skladu sa zahtevima Ministarstva za zdravlje i ljudske resurse kod 21 Federalne regulative (DHHS 21 CFR) pododeljak J za klasu 1

laserskih proizvoda. Drugde, ovi uređaji su certifikovani da budu u skladu sa zahtevima Međunarodne elektrotehničke komisije (IEC) 60825-1 i CENELEC EN 60825-1 za laserske proizvode klase 1.

Laserski proizvodi klase 1 se ne smatraju opasnim. Specijalna konstrukcija laserskog sistema i optičkog uređaja sprečava izlaganje laserskom zračenju iznad nivoa klase 1 za vreme normalnog rada, korisničkog održavanja ili servisiranja.

**Kada je instaliran CD ili DVD uređaj, obratite pažnju na sledeća uputstva za rukovanje.**



**OPASNOST**

Korišćenje kontrola, podešavanja ili izvođenje procedura koje nisu opisane ovde, može da dovede do opasnog izlaganja zračenju.

Nemojte skinuti kućište sa uređaja. Skidanje kućišta sa CD ili DVD uređaja može dovesti do opasnog izlaganja laserskom zračenju. Ne postoje delovi za popravku unutar CD ili DVD uređaja.

**Neki CD i DVD uređaji imaju instaliranu lasersku diodu klase 3A ili klase 3B. Obratite pažnju na sledeće.**



**OPASNOST**

Lasersko zračenje kada je otvoreno. Ne gledajte u zrak lasera, niti direktno kroz optičke instrumente i izbegavajte direktno izlaganje laserskom zraku.

## Napomena za displej sa tečnim kristalima (LCD)



### UPOZORENJE

**Fluorescentna lampa u displeju sa tečnim kristalima sadrži živu; odbacite je u saglasnosti sa lokalnim, državnim ili federalnim zakonima.**

LCD je napravljen od stakla, i usled grubog rukovanja ili ispuštanja računara može da se polomi. Ako se LCD polomi i njegova unutrašnja tečnost dospe u vaše oko ili na ruke, pod hitno isperite te delove tela vodom tokom najmanje 15 minuta; ako se nakon toga pojave bilo kakvi simptomi, potražite pomoć lekara.

## Korišćenje slušalica

Ako vaš računar ima priključak za slušalice i za audio izlaz, uvek koristite izlaz za slušalice kada koristite slušalice ili bubice.

Prekomerno i glasno korišćenje slušalica ili bubica tokom dugog vremenskog perioda može da bude opasno ukoliko slušalice ili bubice nisu u saglasnosti sa specifikacijama EN 50332-2. Specifikacija EN 50332-2 ograničava audio uređaje na jačinu zvuka do 100 dB zbog sprečavanja gubitka sluha.

Ako je vaš Lenovo računar isporučen sa slušalicama ili bubicama, one će biti u saglasnosti sa specifikacijama EN 50332-2. Korišćenje slušalica ili bubica koje nisu u saglasnosti sa EN 50332-2 može biti opasno.

## Dodatne sigurnosne informacije



### OPASNOST

**Plastične vreće mogu biti opasne. Držite plastične vreće van domašaja beba i dece da biste izbegli opasnost od gušenja.**



## Napomena za korisnike tabličnog računara

Sigurnosna napomena za korisnike iz Australije:



**OPASNOST**

**Nemojte spajati telefonsku liniju dok koristite tablični način rada.**

## Napomena za korisnike iz S.A.D.

Mnogi proizvodi i dodaci za personalne računare sadrže kablove ili žice, kao što su napojni kablovi ili kablovi za spajanje računara i uređaja. Ako ovaj proizvod ima kabl ili žicu, onda važi sledeće upozorenje:



**UPOZORENJE**

**Rukovanjem kablovima ovog proizvoda ili kablovima na dodacima koji se prodaju uz proizvod doći ćete u kontakt sa olovom, hemikalijom poznatom u državi Kaliforniji kao izazivačem raka, urođenih mana i drugih bolesti reproduktivnog sistema. *Operite ruke nakon rukovanja.***

Snimate ove instrukcije.



---

## Poglavlje 2. Radno okruženje i druge važne napomene

---

### Radno okruženje

Optimalno okruženje za korišćenje vašeg računara je 10°C-35°C (50°F-95°F) uz vlažnost vazduha u rasponu od 35% do 80%. Ako se vaš računar skladišti ili prenosi na temperaturama manjim od 10°C (50°F), dozvolite da hladan računar postepeno dostigne optimalnu radnu temperaturu od 10°C-35°C (50°F-95°F) pre korišćenja. Ovaj proces može da traje i do 2 sata u ekstremnim uslovima. Ako računar ne dostigne optimalnu radnu temperaturu pre korišćenja, može doći do nepopravljive štete vašeg računara.

Ako je to moguće, stavite računar na dobro provetreno i suvo mesto bez direktnog izlaganja sunčevim zracima.

Držite električne uređaje kao što su fen za kosu, radio, jaki zvučnici, klima uređaj i mikrotalasna pećnica dalje od računara jer jaka magnetna polja koja oni emituju mogu da oštete monitor ili podatke na hard disku.

Nemojte stavljati nikakva pića na ili pored računara ili drugih povezanih uređaja. Ako se tečnost prolje na računar ili druge povezane uređaje, može doći do kratkog spoja ili drugih oštećenja.

Nemojte jesti ili pušiti iznad tastature. Čestice koje padnu na tastaturu mogu uzrokovati oštećenja.

---

### Sprečavanje statičkog elektriciteta

Statički elektricitet, iako je bezopasan, može znatno oštetiti računarske komponente i delove. Neoprezno rukovanje statički osetljivim delovima može da ih ošteti. Kada raspakujete deo ili KZJ iz pakovanja koje štiti od statičkog elektriciteta, ne otvarajte pakovanje u kojem se nalazi deo, dok vam uputstvo ne kaže da taj deo instalirate.

Kada rukujete sa delovima ili KZJ, ili kada radite bilo šta unutar računara, preduzmite sledeće mere predostrožnosti kako biste sprečili oštećenja od statičkog elektriciteta:

- Ograničite svoje pokrete. Pokreti mogu uzrokovati da se statički elektricitet nagomila oko vas.
- Uvek pažljivo rukujte sa komponentama. Adaptere, memorijske module i druga kola držite samo za krajeve. Nikada ne dodirujte otvorena kola.
- Sprečite druge da dodiruju komponente.

- Kada instalirate statički osetljive delove ili KZJ, prislonite zaštitno pakovanje u kojem se nalazi deo na metalnu površinu slota za proširivanje ili na drugu čisto metalnu površinu na period od najmanje dve sekunde. Ovo smanjuje statički elektricitet u pakovanju i u vašem telu.
- Kad god je to moguće, izvadite statički osetljivi deo iz statički zaštitnog pakovanja i instalirajte ga bez spuštanja na zemlju. Kada to nije moguće, stavite zaštitno pakovanje na ravnu površinu i stavite deo na njega.
- Nemojte staviti deo na kućište računara ili drugu metalnu površinu.

---

## Čišćenje i održavanje

Održavajte vaš računar i radno mesto čistim. Isključite računar i isključite kablove iz utikača pre čišćenja. Nemojte prskati nikakav tečni deterdžent direktno na računar ili za čišćenje koristiti bilo koji deterdžent koji sadrži zapaljivi materijal. Naprskajte deterdžent na meku krpu i tako obrišite površinu računara.

---

## Sigurnost podataka

Nemojte brisati nepoznate datoteke ili menjati imena datoteka ili direktorijuma koje niste sami napravili; u suprotnom, softver računara može prestati da funkcioniše. Budite svesni da pristupanjem na mrežu možete ostaviti vaš računar otvoren za računarske viruse, hakere, spajver ili druge neželjene aktivnosti koje mogu oštetiti računar, softver ili podatke. Vaša je odgovornost da obezbedite potrebnu zaštitu u vidu vatrenog zida, antivirus softvera, antispajver softvera kao i da održavate ovaj softver.

---

## Poglavlje 3. Informacije o garanciji

---

### Lenovo ograničena garancija

L505-0010-00 09/2006

Ova Lenovo ograničena garancija važi samo za Lenovo hardverske proizvode koje ste kupili za sopstvenu upotrebu a ne za preprodaju. Ova garancija se može ponekad voditi pod nazivom "Izjava o ograničenoj garanciji" (SOLW) u drugim Lenovo dokumentima.

#### Šta ova garancija pokriva

Lenovo garantuje da je svaki hardverski proizvod bez nedostataka u materijalu i izradi pod normalnim korišćenjem tokom garantnog perioda. Garantni period za proizvod počinje na datum kupovine koji se navodi na vašoj fakturi osim ukoliko vas Lenovo u pismenoj formi ne informiše drugačije. Garantni period i tip garancije koji se primenjuju za vaš proizvod su određeni u daljnjem tekstu pod delom naslovljenim "Informacije o garanciji" na strani 22.

**OVA GARANCIJA JE VAŠA EKSKLUZIVNA GARANCIJA I ZAMENJUJE SVE OSTALE GARANCIJE ILI USLOVE, REČENE ILI NAGOVEŠTENE, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA, NAGOVEŠTENE GARANCIJE ILI USLOVE PRODAJE I DOBROBITI ZA ODREĐENU SVRHU. NEKE DRŽAVE ILI VLASTI NE DOZVOLJAVAJU IZUZIMANJE IZREČENIH ILI NAGOVEŠTENIH GARANCIJA, TAKO DA SE GORE POMENUTA IZUZIMANJA MOŽDA NE ODOSE NA VAS. U TOM SLUČAJU, TAKVE GARANCIJE, VAŽE SAMO ONOLIKO KOLIKO JE TO DOZVOLJENO ZAKONOM I OGRANIČENE SU NA PERIOD TRAJANJA GARANCIJE. NIKAKVE GARANCIJE NE VAŽE POSLE TOG PERIODA. NEKE DRŽAVE ILI VLASTI NE DOZVOLJAVAJU OGRANIČENJA NA TO KOLIKO TRAJE NAGOVEŠTENA GARANCIJA, TAKO DA GORE NAVEDENA OGRANIČENJA MOŽDA NE VAŽE ZA VAS.**

#### Kako upotrebiti uslugu garancije

Ako proizvod ne funkcioniše kako bi trebalo tokom garantnog perioda, možete upotrebiti uslugu garancije ako se obratite preduzeću Lenovo ili ovlašćenom serviseru. Svaki od njih se smatra "Serviserom." Lista Servisera i njihovih telefonskih brojeva je dostupna na <http://www.lenovo.com/support/phone>.

Servis pod garancijom možda nije dostupan na svim lokacijama i može da se razlikuje od lokacije do lokacije. Naplata je moguća van normalnog područja Servisera. Obratite se lokalnom Serviseru za specifične informacije o toj lokaciji.

## **Šta će Serviser uraditi kako bi otklonio probleme**

Kada stupite u kontakt sa Serviserom, morate pratiti proceduru za određivanje i otklanjanje problema.

Serviser će pokušati da odredi i reši vaš problem putem telefona ili putem daljinske veze. Serviser može da vas uputi na preuzimanje i instalaciju određenog ažuriranog softvera.

Neki problemi se mogu rešiti sa zamenskim delom koji instalirate sami (kao što je tastatura, miš, zvučnici, memorija, hard disk ili dodatni port), koji se zove "Korisnički zamenljiva jedinica" ili "KZJ." Ako je tako, Serviser će vam poslati KZJ da ga instalirate.

Ako se vaš problem ne može rešiti putem telefona ili daljinskim putem pomoću programa ili ažuriranja softvera niti koristeći KZJ, Serviser će obezbediti podršku pod uslovima garancije za proizvod pod delom sa nazivom "Informacije o garanciji" na strani 22.

Ako Serviser odredi da nije u mogućnosti da popravi vaš proizvod, Serviser će ga zameniti sa istim ili onim koji mu je funkcionalno jednak.

Ako Serviser odredi da nije u mogućnosti da vam popravi ili zameni proizvod, jedino rešenje je da vratite kupljeni proizvod na mesto gde ste ga kupili ili direktno u Lenovo i vaša uplata će vam biti vraćena.

## **Zamena proizvoda ili dela**

Kada uslovi garancije podrazumevaju zamenu proizvoda ili dela, deo koji Serviser zameni postaje vlasništvo Lenova a novi deo postaje vaš. Svi otklonjeni delovi moraju biti originalni i neizmenjeni. Zamena možda nije nova, ali biće u ispravnom radnom stanju i ista po funkcionalnosti kao i zamenjeni deo. Zamenski deo preuzima status zamenjenog dela u garanciji.

Pre nego što vam Serviser zameni proizvod ili deo, slažete se sa sledećim:

1. otklonite sve osobine, delove, opcije, izmene i dodatke koji nisu pod garancijom;
2. obezbedite da proizvod nije pod nekom zakonskom obavezom ili zabranom koja bi zabranila ovu zamenu; i
3. obezbedite ovlašćenje od vlasnika za servisiranje ako proizvod nije vaš.

## **Dodatne obaveze**

Gde je to primenljivo, pre servisiranja se slažete da:

1. pratite zahteve o servisiranju koje vam daje vaš Serviser;
2. snimate ili osigurajte sve programe i podatke koji se nalaze u proizvodu;
3. date sve lozinke i ključeve vašem Serviseru, kao i dozvoljeni, besplatni i sigurni pristup vašim objektima kako biste obezbedili da se ispune uslovi ove garancije; i
4. obratite pažnju da su sve informacije o identifikovanim i moguće identifikovanim pojedincima ("Lične informacije") obrisane iz proizvoda ili da, u vidu ličnih informacija koje niste obrisali budete u saglasnosti sa svim primenljivim zakonima.

## **Upotreba ličnih informacija**

Ako dobijete servis pod ovom garancijom, Lenovo će sačuvati, koristiti i obraditi informacije o vašoj garanciji i vaše kontaktne podatke, uključujući i ime, telefonske brojeve, adresu i e-poštu. Lenovo će koristiti ove informacije kako bi izvršio servis pod ovom garancijom i kako bi poboljšao poslovni odnos sa vama, kao što je interni pregled efikasnosti servisa garancije koje vam dajemo. Možemo vam se obratiti radi informisanja o vašem utisku koje se tiče naše garancije, ili kako bismo vas obavestili o bilo kojim opozivima proizvoda ili sigurnosnih pitanja. U vidu ispunjenja ovih ciljeva, možemo poslati vaše informacije bilo kojoj zemlji u kojoj radimo i možemo ih dati bilo kojim licima koji rade za nas. Možemo ih i obelodaniti kada je to zahtevano od strane zakona ili zakonskih ustanova.

### **Šta ne pokriva ova garancija**

Ova garancija ne pokriva sledeće:

- nesmetan ili bezgrešan rad proizvoda;
- gubitak ili štetu podataka;
- bilo koje programe, dobijene sa proizvodom ili instalirane naknadno;
- greške ili štetu koja nastane zbog neispravnog korišćenja, nesreće, menjanja, nepovoljnog fizičkog ili radnog okruženja, prirodnih katastrofa, strujnih udara ili neispravne popravke od strane korisnika;
- svi dokumenti trećeg lica, uključujući i one koje Lenovo možda nabavi, koji su obezbeđeni ili koji su integrisani u Lenovo proizvod na vaš zahtev; i
- bilo koju tehničku ili drugu pomoć, kao što su "kako da" pomoćna pitanja i ona koje se tiču postavljanja proizvoda i instalacije.

Ova garancija ne vredi ako dođe do odstranjivanja ili promene identifikacionih oznaka na proizvodima ili njihovim delovima.

### **Ograničenje odgovornosti**

Preduzeće Lenovo je odgovorno za gubitak ili štetu vašeg proizvoda samo dok je 1) u posedu Servisera ili 2) u tranzitu u onom pakovanju za koje je Serviser odgovoran pri transportu.

Ni Lenovo ni vaš Serviser nisu odgovorni za bilo koji gubitak podataka uključujući i tajne, vlasničke ili privatne podatke koji se nalaze u proizvodu. Trebate odstraniti i/ili snimiti sve takve informacije sa proizvoda pre njegovog servisa ili povratka.

Mogu se javiti okolnosti kada vam zbog greške koje je napravio Lenovo ili drugih odgovornosti može slediti odšteta od kompanije Lenovo. U svakom takvom slučaju, bez obzira na osnovu čega ste u mogućnosti da tražite odštetu od Lenova (uključujući osnovni prekršaj, nemar, lažno predstavljanje, ili drugi uslova za traženje odštete), osim i u skladu sa time da se odgovornost ne može odreći ili ograničiti primenljivim zakonima, Lenovo je odgovoran za ne više od vrednosti direktne štete nanete vama, do vrednosti koje ste platili za proizvod. Ovo ograničenje se ne odnosi na štetu u vidu telesnih povreda (uključujući i smrt), materijalnu imovinsku štetu i opipljivu ličnu imovinsku štetu za koje je Lenovo odgovorno u skladu sa zakonom.

Ovo ograničenje se odnosi i na Lenovo dobavljače, preprodavce i dobavljača usluga. To je maksimum za koje je odgovoran Lenovo, njegovi dobavljači, preprodavci i dobavljači usluga.

**NI POD KOJIM USLOVIMA LENOVO, NJEGOVI DOBAVLJAČI, PREPRODAVCI, ILI SERVISERU NISU ODGOVORNI ZA SLEDEĆE, ČAK I KADA SU OBAVEŠTENI O TIM MOGUĆNOSTIMA: 1) TVRDNJE TREĆEG LICA PROTIV VAS ZBOG ŠTETE; 2) GUBITAK ILI ŠTETA VAŠIH PODATAKA; ILI 3) SPECIJALNE, SLUČAJNE ILI INDIRECTNE ŠTETE ILI ZA BILO KOJE EKONOMSKE GUBITKE, UKLJUČUJUĆI I GUBITAK PROFITA, POSLA, DOBRE VOLJE, ILI PREDVIĐENIH UŠTEDA. NEKE DRŽAVE ILI PRAVNE JURISDIKCIJE NE DOZVOLJAVAJU OVE IZUZETKE ILI OGRANIČENJA NA SLUČAJNE ILI NAKNADNE ŠTETE, TAKO DA SE GORE POMENUTA OGRANIČENJA MOŽDA NE ODOSE NA VAS.**

### **Rešenje nesporazuma**

Ako ste proizvod nabavili u **Kambodži, Indoneziji, Filipinima, Vijetnamu ili na Šrilanci**, nesporazumi koji nastanu iz ili vezani za ovu garanciju će biti konačno razrešeni na sudu u Singapuru i ta garancija će biti regulisana, tumačena i sprovedena u skladu sa zakonima Singapura, bez obzira na sukob zakona. Ako ste ovaj proizvod nabavili u **Indiji**, nesporazumi koji nastanu iz ili vezani za ovu garanciju će biti konačno razrešeni na sudu u Bangaloru, Indiji. Suđenje u Singapuru će biti održano u skladu sa zakonima Singapura i Internacionalnog centra za arbitražu ("SIAC pravila") koja su tada na snazi. Suđenje u Indiji će biti održano u skladu sa važećim zakonima u Indiji koji su tada na snazi. Ishod suđenja će biti finalan i obavezujući za stranke bez prava na žalbu i biće u pismenoj formi u kojoj su navedene činjenice i odluke donete po zakonu. Sva suđenja će se odvijati uključujući i sve dokumente u tim procedurama, na engleskom jeziku i engleska verzija ove garancije će biti verodostojnija od verzije u bilo kom drugom jeziku.

### **Druga prava**

**OVA GARANCIJA VAM DAJE SPECIJALNA PRAVNA PRAVA I MOŽETE IMATI DRUGA PRAVA KOJA MOGU DA SE RAZLIKUJU OD DRŽAVE DO DRŽAVE ILI NADLEŽNOSTI. MOŽETE DA IMATE I DRUGIH PRAVA POD PRIMENLJIVIM ZAKONOM ILI PISMENIM UGOVOROM SA PREDUZEĆEM LENOVO. NIŠTA U OVOJ GARANCIJI NE UTIČE NA VAŠA PRAVA PO USTAVU, UKLJUČUJUĆI I PRAVA KORISNIKA POD NACIONALNOM VLAŠĆU KOJA UTIČU NA PRODAJU DOBARA I KOJIH SE NE MOŽE ODREĆI ILI IH OGRANIČITI UGOVOROM.**

### **Evropska ekonomska oblast (EEO)**

Korisnici u EEO mogu da se obrate Lenovo na sledećoj adresi: Lenovo Warranty & Service Quality Dept., PO Box 19547, Inverkip Road, Greenock, Scotland PA16 9WX. Usluge pod ovom garancijom za Lenovo hardverske proizvode kupljene u EEO zemljama mogu da se dobiju u bilo kojoj EEO zemlji u kojoj je proizvod reklamiran i dat kao dostupan od strane kompanije Lenovo.

Ova Lenovo ograničena garancija je dostupna na drugim jezicima na <http://www.lenovo.com/warranty>.

### **Informacije o garanciji**

Garantni period može da varira od države do države i naveden je u Dodatku A u Uputstvu za servis i rešavanje problema koje je isporučeno sa računarnom.



Ako je to potrebno, Serviser će vam popraviti ili zameniti deo u zavisnosti od tipa navedene garancije za proizvod i od mogućeg servisa. Raspoređivanje ovih usluga će zavisiti od vremena vašeg poziva, dostupnosti delova i drugih faktora.

Garantni period od 3 godine na delove i 1 godine na rad znači da će Lenovo dati besplatne usluge za:

- a. delove i fizički rad tokom prve godine garantnog roka (ili na duži period kako je u skladu sa zakonom);  
i
- b. samo delove, na bazi razmene, u drugoj i trećoj godini garantnog perioda. Serviser će vam naplatiti za sve radove popravke ili zamene delova tokom druge i treće godine garantnog perioda.

## **Tipovi garancije**

### **1. Servis Korisnički zamenljivih jedinica ("KZJ")**

Pod uslovima KZJ servisa, vaš Serviser će vam poslati KZJ kako biste ih vi instalirali. Većina KZJ se lako instalira, dok je za neke potrebna mala tehnička sklonost i alati. Uputstva za zamenu i informacije o KZJ šalju se sa vašim proizvodom i dostupni su od Lenova u bilo koje vreme na zahtev. Možete zatražiti da vam Serviser instalira neke KZJ pod nekim od drugih tipova garancije za vaš proizvod. Instalacija spoljnih KZJ (kao što su miš, tastatura ili monitor) je vaša odgovornost. Lenovo navodi u dokumentima koje šalje sa zamenskim KZJ da li je potrebno slati nazad neispravan KZJ. Kada je to potrebno, 1) uputstva za povrat, pretplaćena uplatnica za troškove slanja i pakovanja su poslani sa zamenskim KZJ i 2) može vam se naplatiti za zamenski KZJ ako Serviser ne primi nazad neispravan KZJ u roku od trideset (30) dana od vašeg prijema zamene.

### **2. Usluga na licu mesta**

Pod uslovima usluge na licu mesta, vaš Serviser će ili popraviti ili zameniti proizvod na vašoj lokaciji. Morate obezbediti odgovarajući radni prostor za rasklapanje i sklapanje vašeg Lenovo proizvoda. Za neke proizvode za pojedine popravke, može biti potrebno da vam Serviser pošalje proizvod u ovlašćeni servisni centar.

### **3. Kurirske usluge ili usluge skladištenja**

Pod uslovima kurirskih usluga ili usluga skladištenja, vaš proizvod će biti popravljen ili zamenjen u ovlašćenom servisu, a transport će organizovati Serviser. Vi ste odgovorni za isključivanje proizvoda. Paket za transport će vam biti obezbeđen da biste vratili proizvod ovlašćenom servisnom centru. Kurir će pokupiti vaš proizvod i isporučiti ga određenom servisnom centru. Nakon popravke ili zamene, servisni centar će vam poslati proizvod nazad.

### **4. Korisnička dostava ili pošiljka**

Pod uslovima korisničke dostave ili pošiljke, vaš proizvod će biti popravljen ili zamenjen u ovlašćenom servisu, sa dostavom ili transportom koji vi organizujete. Vi ste odgovorni za (ako to drugačije nije naznačeno, unapred plaćenu) dostavu ili slanje vašeg proizvoda na određenu lokaciju, kako to naznači

Serviser. Nakon popravke ili zamene proizvoda on će biti dostupan da ga preuzmete. Ako ne preuzmete proizvod, može se dogoditi da ga se Serviser reši onako, kako to vidi zgodnim. Za usluge pošiljke proizvod će vam biti vraćen o trošku Lenova, sem ukoliko to nije drugačije naznačeno od Servisera.

---

## **Dodatak garanciji za područje Meksika**

Ovaj dodatak se smatra delom Lenovo ograničene garancije i biće na snazi isključivo i ekskluzivno za proizvode distribuirane i reklamirane na teritoriji Meksika. U slučaju spora, uslovi ovog dodatka su na snazi.

Svi programi koji su unapred instalirani na sistem imaće samo trideset (30) dana garancije od datuma kupovine. Lenovo nije odgovoran za informaciju u takvim programima i/ili bilo kojim dodatnim programima koje instalirate nakon kupovine proizvoda.

Usluge koje se ne mogu naplatiti u garanciji biće naplaćene od krajnjeg korisnika što će prethoditi ovlašćenjem.

U slučaju da je potrebna popravka pod garancijom, molimo vidite <http://www.lenovo.com/support/phone> za listu telefonskih brojeva Servisa i podrške. Ako ne postoji ovlašćeni Servisni centar u vašem gradu ili unutar 70 kilometara od vašeg grada ili lokacije, garancija pokriva razumne cene troškova koji se odnose na transport proizvoda do najbližeg ovlašćenog Servisnog centra. Molim pozovite najbliži ovlašćeni Servisni centar kako biste nabavili potrebne dozvole ili informacije o slanju proizvoda i adresi na koju se šalje.

Za listu ovlašćenih Servisnih centara, molimo posetite:

<http://www.lenovo.com/mx/es/servicios>

### **Proizvedeno od:**

**SCI Systems de México, S.A. de C.V.**  
**Av. De la Solidaridad Iberoamericana No. 7020**  
**Col. Club de Golf Atlas**  
**El Salto, Jalisco, México**  
**C.P. 45680,**  
**Tel. 01-800-3676900**

### **Marketing radio:**

**Lenovo Mexico S de RL de CV**  
**Av. Santa Fe 505, Piso 15**  
**Col. Cruz Manca**  
**Cuajimalpa, México, DF**  
**CP 05349**  
**Tel: 55-5000-8500**

---

## Zaštitni žigovi

Sledeće su zaštitni žigovi Lenovo u Sjedinjenim Američkim Državama, drugim državama ili u oba:

Lenovo  
ThinkPad

Imena drugih kompanija, proizvođača ili usluga mogu biti njihovi zaštitni žigovi ili žigovi usluga.





Šifra proizvoda: 42X4077

Printed in China

(1P) P/N: 42X4077

